



クイックスタートガイド

Pro USB-C[®]
マルチポートハブ
CMH-05

2 x USB-A 3.2 Gen1 / PD / HDMI / RJ45

各部の名称

1. HDMI
2. USB-C (PD)
3. RJ45イーサネット
4. 2 x USB-A3.2 Gen1 最大5Gbps



仕様

接続

1. HDMI : 最大4K 60Hz (3840 x 2160)
2. USB-C PD対応 充電ポート (データ転送には対応していません)
PD充電、最大85W出力でノートPCやMacBookなどに給電が可能。
3. RJ45イーサネット、有線で最大1000Mbpsの高速・安定した接続。
4. USB 3.2 Gen1、最大5Gbpsのデータ転送スピード、最大出力5V/0.9A、USB2.0との下位互換性有り。

対応OS : Windows 10/11、MacOS 10.2以上

使用推奨環境 : 0~40°C、20~90% (結露無きこと)

保管推奨環境 : -20~85°C、5~95% (結露無きこと)

本体サイズ : 約112mm(W) x 49mm(D) x 15.5mm(H)

本体重量 : 約83g

筐体材質 : アルミニウム

注意事項

1. HDMI出力の際、ホスト側のUSB-Cポートがビデオ出力をサポートしていることを確認してください。
2. USB-AポートはAppleのSuper DriveやNintendo Switch™、またiPadや他のタブレットの充電には対応していません。
3. 一部のワイヤレスキーボード、マウスアダプタなどの2.4GHzワイヤレス機器は、USB3.0機器やハブの近くで動作しない場合があります。その場合、USB2.0ポートへの接続をお勧め致します。
4. 一部のノートパソコンでは出力制限がある為、一度に接続するSSD/HDDの推奨台数は1台です。
5. 安全の為、ノートPCやMacBookの給電には、純正または認証済みの充電器およびケーブルをご使用ください。
6. 安定してお使いいただくため、PC等のホストは給電しながらのご使用を推奨します。

Q&A

1. ビデオが映らないのですが?
 - a. ご使用されているPCなどのUSB Type-Cポートが「DisplayPort Alt Mode」または「Thunderbolt 3以降」に対応しているか確認してください。
 - b. きちんと接続されているか確認してください。
 - c. 最大4K 60Hz (3840 x 2160)に対応するには、プレミアムハイスピードタイプのHDMIケーブルを使用してください。
2. HDMIポートからオーディオの音が出ないのですが?
 - a. モニター側にオーディオ出力の機能があることを確認してください。
 - b. オーディオの出力先を外部モニターに設定してください。
3. USB3.2 Gen1やカードリーダーが使えないモバイル機器があるのですが?
 - a. お使いのモバイル機器のUSB-CがOTGに対応していることを確認してください。
4. HDDをハブに接続中Wi-Fiが途切れることがあります。どうしたらいいですか?
 - a. 2.4G接続は途切れやすい為、接続を5Gに変更するか、干渉を減らすためHDDの接続ポートを変更してください。
5. HDDのように高出力のデバイスを使用した後、ディスプレイが消えたのですが?
 - a. 電力不足の可能性がありますので、PC等のUSBポートに直接接続してご使用ください。